

# DASUNG

## **25,3-tommer Paperlike-serien (Revolutionary)**

### **E Ink-monitor - brugervejledning**

Denne vejledning gælder for Paperlike 253 (Dark Knight-version) og Paperlike Color (Dark Knight-version).



**Instrulog A/S**

44 97 94 77 • [www.instrulog.dk](http://www.instrulog.dk) • [info@instrulog.dk](mailto:info@instrulog.dk)

### Vigtig bemærkning

På grund af kompatibilitetsproblemer med Mac-systemer kan DASUNGS skærme i "Revolutionary"-serien have skærmrystelser og ustabil visning ved tilslutning til visse Apple-enheder, herunder Mac, iPhone og iPad. Derfor understøttes tilslutning af Apple-enheder til monitorer i "Revolutionary"-serien ikke. Ellers bortfalder garanti og teknisk support.

## Tilslutninger og knapfunktioner









Paperlike (Revolutionary) 25,3-tommer E Ink-monitoren har en indbygget, ny generation af DASUNGS God-Level High Refresh-teknologi og findes i både sort/hvid- og farveserier.



### Tilslutninger

1. Hovedtelefonstik: 3,5 mm-stik til hovedtelefoner. Når monitoren er forbundet til en PC eller bærbar og valgt som lydudgang, afspilles computerens lyd via dette stik.
2. Standard HDMI: HDMI-A-port, som forbinder monitoren til en PC eller bærbar via et HDMI-A-kabel.
3. Type-C: USB Type-C-port, som forbinder monitoren til en PC eller bærbar via et USB Type-C-kabel. Bemærk: Både PC/bærbar og kabel skal understøtte videotransmission.
4. Standard DP: DisplayPort-port, som forbinder monitoren til en PC eller bærbar via et DisplayPort-kabel.
5. USB-A (udgang): USB-A-port.
6. USB-B (indgang): USB-B-port. USB-B-indgangen og de tre USB-A-udgange fungerer samlet som en USB-hub. Når Paperlike (Revolutionary) forbindes til en PC eller bærbar med det medfølgende USB-B-kabel, kan de tre USB-A-porte bruges som USB-udvidelsesporte for computeren.
7. Strøm: Tilslut monitoren's strømledning.
8. USB-A (udgang): USB-A-porte.

## Knapper

Knap	Funktion
	Kort tryk fjerner ghosting/skyggebilleder. Hold knappen nede i mere end 5 sekunder for at gemme de aktuelle brugerdefinerede billedkvalitetsindstillinger.
	Skifter billedtilstand i rækkefølgen: Auto, Tekst, Grafik og Video.
	Tænder og justerer frontlysets farvetemperatur. Et kort tryk skifter mellem blandet lys, koldt lys, varmt lys og slukket frontlys..
	Tænd/sluk-knap.
	Øger kontrasten.
	Sænker kontrasten.
	Justerer lysstyrken.
	Genstarter displayet.

# Brugervejledning



## Vigtig bemærkning

For bedre at beskytte monitorskærmen skal du trykke på monitorens tænd/sluk-knap for at slukke den, før du trækker strømadapteren ud, når monitoren lukkes ned.

## Tilslutning

1. Strømforsyning: Tilslut Paperlike (Revolutionary)-monitoren til en stikkontakt med en strømadapter, der opfylder specifikationerne. Når monitoren får strøm, tænder den automatisk og søger efter et signal. Hvis der ikke registreres et signal, vises meddelelsen "no signal connection".
2. Videosignal: Tilslut via HDMI, DisplayPort eller USB Type-C. Paperlike (Revolutionary) kan forbindes til PC, bærbar eller mobiltelefon som plug-and-play. Hvis flere videosignaler tilsluttes samtidigt, anbefales HDMI-porten.
3. Billedindstillinger: Brug knapperne til at navigere og justere billedtilstand, kontrast og andre indstillinger efter behov.

## Detaljeret funktionsbeskrivelse

### Billedtilstand

Paperlike (Revolutionary) har fire forudindstillede billedtilstande: Auto, Tekst, Grafik og Video. Tilstandene optimerer billedalgoritmerne og giver standardkontrastindstillinger, der passer til grafisk browsing, tekstlæsning og video. Også i hver enkelt tilstand kan kontrasten justeres frit. Justering: **(M)**-knappen.

### Kontrast

Paperlike (Revolutionary) har 9 indbyggede kontrastniveauer. Højere niveauer er velegnede til tekstvisning, mens lavere niveauer ofte er bedre til visning af billeder. Justering: **(+)** / **(-)**.

### Frontlys

Paperlike (Revolutionary) 25,3-tommer E Ink-monitoren har et specialudviklet, stort frontlys. Blødt og ensartet koldt lys, varmt lys og blandet lys kan skiftes frit. Lysstyrken kan justeres, og lyset kan slukkes helt. Velegnet til brug både dag og nat.

### Valg og skift af videokanal

Paperlike (Revolutionary) 25,3-tommer E Ink-monitoren har tre videoindgange: HDMI, Type-C og DP. Den understøtter samtidig tilslutning af flere videosignaler, og du kan vælge mellem dem automatisk eller manuelt.

Automatisk skift: Når flere videosignaler er tilsluttet samtidigt, prioriteres de automatisk i denne rækkefølge: HDMI > Type-C > DP.

Manuelt skift: Tryk på **Ⓢ** + **⊕** for manuelt at skifte mellem videoindgangene.

## Softwarefunktion

Forbind Paperlike (Revolutionary) til din PC eller bærbare med det medfølgende USB-A til USB-B-kabel. Start den medfølgende software på computeren for direkte at styre monitorens billedkvalitetstilstand og kontrastindstillinger.

## USB 3.0-udvidelsesfunktion

Forbind Paperlike (Revolutionary) til din PC eller bærbare med det medfølgende USB-A til USB-B 3.0-kabel. De tre USB-A-porte på Paperlike (Revolutionary) fungerer derefter som ekstra USB 3.0-porte for din PC eller bærbare.

## Lydfunktion

Når din PC eller bærbare er forbundet til Paperlike (Revolutionary), kan lyd afspilles via 3,5 mm-hovedtelefonstikket. Bemærk, at Windows 10 ved første tilslutning automatisk kan skifte afspilningsenhed til Paperlike (Revolutionary), så lyden på PC'ens eller den bærbare højtalere bliver slået fra. Dette kan ændres ved at vælge afspilningsenhed i systemets lydindstillinger.

## Specifikationer

Parameter	Specifikation
Skærmtype	E Ink-skærm (sort/hvid/farve)
Skærmformat	25,3 tommer (16:9)
Opløsning	3200 x 1800
Panelbelægning	Antirefleks hård belægning 3H
Opdateringshastighed	DASUNG God-Level High Refresh
Farve-E Ink-algoritme	DASUNG X-Color Filter-algoritme
Auto-Clear	DASUNG Auto-Clear Ghosting Removal Tech
Frontlys	Blandet/koldt/varmt lys
Videointerface	HDMI 1.4 DisplayPort 1.2 USB Type-C (DisplayPort Alternate Mode over USB Type-C)
Strømforsyning	Driftsspænding: 5-20 V Indgangseffekt: over 12 W Interfacemodell: DC-005 * Brug strømadaptere med CCC-certificering, der opfylder standardkravene.
Temperatur	Optimal temperatur: 15 °C-35 °C Driftstemperatur: 0 °C-50 °C Opbevaringstemperatur: -25 °C-70 °C
Tilbehør	Manual 1,5 m USB-A til USB-B-kabel 1,5 m USB-A til USB-B-kabel
Størrelse	606 mm x 390 mm x 13 mm (Revo-serien)